视频会议是通过通信网络召开会议的一种多媒体通信方式。在召开视频会议时,处于两 地或多个不同地点的与会代表,既可以听到对方的声音,又能看到对方的形象,同时还能看 到对方会议室的场景以及在会议中展示的实物、图片、表格、文件等,"缩短"了与会代表 的距离,增强了会议的气氛,使大家就像在同一处参加会议,显著提高工作效率。

以下为如何安装视频电话会议的操作步骤。

1、安装 SparkleComm

方法一:通过安装包安装。

SparkleComm 有多个版本,包括 Windows、Android、iOS、macOS、linux 等,如图 1 所示。



以下主要介绍 Android 版和 Windows 版的安装方法。

(1) Android 版:

在 Android Phone 版栏点击【下载】按钮,将下载好的安装包保存到手机上。

在手机上点击安装包,进入安装页面,依次点击"安装——安装——完成/打开"按钮,则安装成功,如图2。

仅服業急好到 © © △ * 0.9 0 m 0.08.57 < 我的电脑 SparkleCommS ***	(CRIK&FILE)	Ø ≑ G 📼 1528	仅限紧急呼叫日	0 🗢 🗅 🗈 1528
SparkleCommSTD.apk	Sparkle	Comm	Spa	rkleComm skillata
32.40MB	③ 通过华为应用市场安全检测	L.		
安装	隐私相关权限 ⑳			
	完全的网络访问权限			
	查看网络连接			
此方可执行文件、安装可能有安全风险、清谨慎操作。	取湖	安装	完成	17Ħ
< 0 □ :	⊲ (\triangleleft	0 🗆

```
图2
```

(2) Windows 版:

在 Windows PC 版栏点击【下载】按钮,将下载一个名为"SparkleCommInstaller.exe"的安装包到电脑上。

双击"SparkleCommInstaller.exe",弹出打开文件的安全警告提示框,直接点击【运行】按钮即可。SparkleComm的安装步骤如图3所示。

SparkleComm 安装程序 设置	SparkleComm 安装程序 设置
设置 - SparkleComm	安装文件夹
欢迎使用 SparkleComm 设置向导。	请指定将在其中安装 SparkleComm 的文件夹。
	C:\Program Files (x86)\SparkleComm 测览 (B)
下一步 创 週出	下-步 (20) 取消

	×					×
SparkleComm 安装程序 设置	AND DATE THAT	G Sparkled	Comm 安装程序 设置			
选择组件		开始菜单快打	走方式			
请选择您想要安装的组件。		选择您希望在其	中创建程序快捷方式的开始菜	(单。您还可以输入名称	尔以创建新文	件夹。
V SparkleComm	SparkleComm客户端安装	SparkleComm				
	此组件将占用您大约 91.05 MB 的 硬盘空间。	360安全中心				
		37游戏中心				
		Accessories				E
		Administrative	e Tools			
		CounterPath				
		Shell				
「「「「「「」」」「「」」」「「」」」「「」」」「「」」」「「」」」「「」						-
	下一步 创 取消			世一	(I)	(調)



图3

方法二:扫描二维码安装。

若为手机用户,通过手机的扫一扫功能扫描下图二维码,如图 4,进入下载 Spark1eComm 页面,点击要下载的版本进行安装。



图4

2、注册/登录

用户下载 SparkleComm 后,首次打开应用,进入欢迎页面,如图 5:



在欢迎界面点击"立即体验"图标,进入登录页面,如图6所示;点击【注册账号】 按钮,进入注册页面,如图7。

••••>> YYD 🌩 10.10 AM	8 22% ∎□	******* T	P 10:10 AM	3 22%
		<	注册	
		请输入手	机号	
		请输入验	证码	获取验证码
Sparkle	omm	请输入6-		
		请再次确	认密码	
∧ 账号				
合 密码			立即注册	
登录				
☑ 记住密码	找回密码 注册账号			
图6			图7	
BEIO			图/	

无账号可进行注册,注册成功之后可登录。已有账号可输入账号密码进行登录。

在注册页面,输入手机号码、点击【获取验证码】按钮获得验证码、输入 6[~]18 位密码 和确认密码,点击【立即注册】按钮,即可注册成功。

若忘记登录密码,在登录界面可点击【找回密码】按钮,进入找回密码页面,通过注 册的手机号找回密码,如图 8。

8 22% 🗖
取验证明

-	

3、服务器配置

用户之间要进行通信,需要保证在同一个服务器下。在我的页面,如图 10,点击"设置/服务器设置"进入服务器设置页面,如图 11 所示。

sparkleComm	22% (C)		1010AM 22% C
Amasterdam		△ 家世通	>
51P49: 18723232218		△ 重庆移动	>
合 修改密码	380	SIP_232	>
😪 分享应用	>	△ 重庆移动2	0
. 终端设置	2	△ 重庆海关	0
⑦ 帮助与反馈	>		
① 关于	>		
 设置 	5.		
() 退出			
	A1 .		

图10

图11

在服务器设置页面,点击右上角的"+"图标,可新增服务器,默认名为"New profile"。点击服务器栏,可进入服务器的详情设置页面,可修改服务器名称等信息。

在任一服务器栏右侧向左滑,会弹出删除图标,点击该图标,可删除该服务器。

4、发起会议

如果自己或其他人都没有创建过会议,则会议初始页面为空白,如图 12。点击右上角的"+"图标,进入创建会议房间页面,如图 13,在此页面只需填入会议名称即可。

创建会议房间点击确定后会直接跳转到邀请成员页面,如图 14。也可以不选择成员, 直接点击取消,会议也创建成功,只是房间里面只有自己,没有其他成员而已。

•oo yyd 🤤	10:10 AM	\$ 22% 🗖	< 创建房间	确定
	sparkecom	" T	(Per	
			会议测试	
			更多信息	
	暂时没有加入会议			
800	A =	W 8		
通话	通讯录 消息	会议 我的		
	图12		图13	

邀请成员后跳转到会议房间页面,如图 15,在此页面会议创建者可以进行邀请成员、 发起会议(多个)、呼叫(单个)、静音、私语、删除成员、设置成员角色等操作。

点击单个成员右侧的图标,弹出操作菜单,如图 16,可以对该成员进行相关操作。点 击成员的头像可查看该成员详情,会议创建者可以请离该成员。

选择成员发起会议后,相应成员的 APP 界面会出现来电弹出框,点击绿色接听按钮即可,如图 17。

< 会议测试 🗮	く 会议測试 📃	
() @ 伊 0/5 NE会U	(1) @ # 0/5 #E ALL ALL	
房间 成员 历史	房间 成员 历史	Amasterdam
印》舟(自己) ••••	印 即义丹(自己)	18723232219 来电
吴 吴勇 •••	吴 泉西	
王 王世超	王 王世超 ····	and the second second
黄 黄川	黄 川 ••••	
刘 刘红 高线	ED 2773	
	吴勇:成员	拒绝 <<< () >>>> 接
	呼叫 静音 私语	
	取知	State State State State
图15	FF14	图17

接听该来电之后,会议成员进入会议中,如图 18。默认视频展示格式为 3*3 模式。页 面下半部分的功能按键在 5 秒后会自动消失,点击屏幕则可再次出现。

点击收起图标,视频则会缩小在 APP 界面,可以随意拖动位置,双击视频则放大,如 图 19 所示。



